



快速安装指南

WiFi 6E三频AX5400无线网卡



www.wavlink.com/zh_cn/WL-WN675X3M
请扫码或浏览器输入以上链接下载产品说明书和驱动

WL-WN675X3M

01 产品概述

WL-WN675X3M是一款拥有M.2 Key A或Key E连接器的笔记本设计的无线网卡,支持WiFi 6E和蓝牙5.3,具备信号稳定,高速传输,高性能等特点。
采用1024QAM和MU-MIMO技术,通过与MU-MIMO的路由器配合使用,无线信号将更快更稳。
采用WiFi 6E标准,支持2.4GHz、5GHz、6GHz三个频段,无线传输速率高达5400Mbps。


02 包装清单

- 1 x WiFi 6E三频AX5400无线网卡
- 1 x 螺丝刀
- 1 x 快速安装指南
- 螺丝若干

- 1 -

03 适用系统

- Windows 10/11/64bit及以上
- 带M.2 Key A或Key E连接器的笔记本



与标准M.2 Key A或Key E连接器的笔记本兼容。
带Intel 9260、8265或7265 Wi-Fi模块的笔记本都可用此模块替换,使用Intel 7260的Mini PCIe连接器的旧笔记本则无法替换。有些笔记本的硬件默认情况下是锁定的,请在笔记本制造商的帮助下更新BIOS。

- 2 -

04 设备安装

温馨提示:
使用6GHz网络前,请确保您笔记本电脑的天线支持6GHz。

1. 笔记本关机断电,打开后盖,找到无线模块。



2. 拔掉旧网卡天线,拧开螺丝,拆下旧网卡。



- 3 -

3. 对准接口和螺丝位置,插入新网卡。



4. 用螺丝固定网卡,接上天线,装好笔记本后盖,开机安装驱动。



- 4 -

05 驱动安装

安装驱动前,请到睿因官网下载对应产品型号的驱动压缩包,路径如下:

www.wavlink.com/zh_cn/WL-WN675X3M

1. 解压文件,您会看到两个文件, BT - xxx - Win10-Win11.exe用于蓝牙连接, WiFi- xxx - Win10 - Win11.exe用于无线连接,双击应用程序。



2. 单击“下一步”开始安装。




- 5 -

3. 请同意许可条款和条件,并点击“安装”。




4. 请耐心等待安装程序完成,然后点击“完成”,完成安装。



- 6 -

06 网络配置

1. 电脑重启后,点击任务栏中的网络图标,打开WiFi列表。
2. 选择您要连接WiFi名称,输入正确的WiFi密码。



Win 10

- 7 -



Win 11

注意:如果您需要更改无线网卡的WLAN名称,可以在“控制面板-网络和Internet-网络连接”中右击网卡图标选择“重命名”并更改名称。

- 8 -

更多信息请参考 www.wavlink.com

技术服务热线: 400-078-0755 (转1)

时间: 09:00 ~ 12:00 (周一至周五)
13:20 ~ 18:00 (周六)



感谢您
购买睿因产品



睿因官网



睿因微信



睿因微博

名称: WN675X3M说明书WAVLINK-C1

成品尺寸: 60X100mm

展开: 360X100mm

材质工艺: 105g铜板+4C正反双面印刷+折叠

修改时间: 2023.3.9

备注: 杨宇平