Kurzanleitung

USB 3.0 zu HDMI 2K Adapter

www.wavlink.com/en_us/WL-UG3501H
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie den Link für die Kurzanleitung und den Treiberdownload

WL-UG3501H

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@Wavlink TechSupport)

Überblick

1. LED-Anzeige: Zeigt den Arbeitsstatus an.
2. HDMI: Unterstützt Auflösungen bis zu 2048 x 1152@60Hz.
3. USB 3.0: Bietet eine Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbps.
4. Pole Phone Jack: Anschluss für das Mikrofon.
5. Kopfhöreranschluss: Anschluss für das Headset.

Eigenschaften

- Verwandeln Sie jeden Monitor, Projektor oder HDMI-kompatiblen HDTV in ein über USB angeschlossenes Display.
- Der HDMI-Anschluss liefert Bilder mit hoher Auflösung von bis zu 2048 x 1152@60Hz.
- Der USB3,0-Anschluss bietet flexible Konnektivität mit maximal 5Gbps Datenübertragung.
- Erweiterbar auf bis zu 6 Anzeigeeinheiten unter Windows und 4 Anzeigeeinheiten unter Mac.
- Unterstützt Erweitern- und Spiegeln-Modus.

In der Box

- 1 x USB 3.0 zu HDMI 2K Adapter.
- 1 x USB-A zu USB-C Konverter.
- 1 x Kurzanleitung

System Anforderungen

- Windows 7, 8, 10 oder höher
- Mac OS X 10.11 oder höher

Treiber Installation

Der DisplayLink-Treiber wird automatisch installiert, wenn sich Ihr Windows 10/11-Host mit dem Dock verbunden hat und im Internet ist. Wenn die automatische Installation nicht erfolgt, geben Sie bitte www.wavlink.com/en_us/WL-UG39DH2 ein und laden Sie den entsprechenden Treiber für dieses Dock herunter und installieren Sie ihn wie folgt:

Für Windows

1. Suchen Sie den heruntergeladenen Ordner und doppelklicken Sie auf die gerade heruntergeladene Treiberdatei.
2. Wenn auf Ihrem Windows-Computer kein DisplayLink-Treiber vorhanden ist, öffnen Sie die Datei und folgen Sie den Anweisungen zur Installation des Treibers; wenn Ihr Windows-Host den Treiber bereits installiert hat, öffnen Sie die Datei und klicken Sie auf **Upgrade ausführen**.



3. Warten Sie bitte geduldig, bis die Installation abgeschlossen ist. Klicken Sie nach der Installation auf **Fertigstellen**.



Für Mac

1. Doppelklicken Sie auf die gerade heruntergeladene Treiberdatei, navigieren Sie zum Fenster „**DisplayLink Manager installieren**" und klicken Sie auf **Fortfahren**.

2. Klicken Sie auf **Fortfahren** zum nächsten Fenster und dann auf **Agree**.





3. Klicken Sie auf **Installieren**, geben Sie dann ein Kennwort ein und klicken Sie auf **Software installieren**.



4. Bitte warten Sie geduldig, bis die Installation abgeschlossen ist, und klicken Sie dann auf **Schließen**.



5. Wenn Sie Benachrichtigungen von DisplayLink Manager aktiviert haben, werden Sie daran erinnert, die Bildschirmaufzeichnung zuzulassen, wenn das Programm feststellt, dass diese Berechtigung fehlt.



6. Wenn Sie die Benachrichtigung vom **DisplayLink Manager** nicht erhalten haben, klicken Sie bitte auf **Gehe zu** in der Funktionsleiste oben links auf dem Bildschirm. Wählen Sie dann **Programme** und klicken Sie auf **DisplayLink Manager**.



7. Klicken Sie auf das **DisplayLink Graphics-**Symbol in der Funktionsleiste oben rechts auf dem Bildschirm. Und die Benachrichtigung wird auch im DisplayLink Manager-Fenster angezeigt, Hier finden Sie eine Warnung, dass Sie die Bildschirmaufzeichnung für den **DisplayLink Manager** zulassen sollten.



8. Klicken Sie auf das **Apple-Symbol->Systemeinstellungen**. Dann doppelklicken Sie auf **Sicherheit & Datenschutz**.

9. Aktivieren Sie die **Bildschirmaufnahme**, damit die **DisplayLink Manager-Anwendung** Pixel zu erfassen und sie an Ihr USB-Peripheriegerät zu senden:
   9.1 Wählen Sie **Bildschirmaufnahme** im **Datenschutz**.
   9.2 Klicken Sie auf das Symbol unten links im Fenster, um es zu entsperren.



10. Wenn das kleine Fenster erscheint, wählen Sie ein Passwort oder verwenden Sie Ihren Fingerabdruck zum Entsperren.
    10.1 Wenn Sie das Passwort zum Entsperren verwenden, klicken Sie auf **Passwort verwenden...**, geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie **Schutz aufbrechen**.



10.2 Wenn Sie den Fingerabdruck zum Entsperren verwenden, wird direkt zum nächsten Schritt gesprungen.
11. Überprüfen Sie den **DisplayLink Manager** in der rechten Liste.



12. Klicken Sie auf **Beenden & erneut öffnen**, um den Treiber neu zu starten. Dann können Sie auf das **DisplayLink Graphics-**Symbol in der Funktionsleiste oben rechts auf dem Bildschirm klicken, um sicherzustellen, dass die Warnung aufgehoben wurde und der Treiber ordnungsgemäß funktioniert.



Anzeigeeinstellungen

Bevor Sie die Einstellungen konfigurieren, stellen Sie sich bitte, dass die Dockingstation korrekt mit Ihrem Laptop und den Monitoren verbunden ist.

Für Windows

1. Rechtsklick->**Anzeigeeinstellungen**.



2. Unter „**Bildschirm**" können Sie verschiedene Vorgänge zum Duplizieren, Erweitern und Drehen auf Ihren Monitoren genießen.



Für Mac OS X12 oder niedriger

1. Bitte klicken Sie auf das **Apple-Symbol**>**Über diesen Mac**.

2. **Displays->Systemeinstellung „Displays" öffnen**



3. Genießen Sie verschiedene Funktionen wie Spiegeln, Erweitern und Drehen auf Ihren Monitoren.



4. Oder klicken Sie auf „**Bildschirmeinstellungen...**", um alle angeschlossenen Bildschirme zu sammeln und separate Einstellungen vorzunehmen.



Für Mac OS X13

1.Bitte klicken Sie auf das **Apple-Symbol**>**Über diesen Mac**.

2. Klicken Sie auf „**Weitere Infos..**."
3. Wählen Sie „**Displays**" aus der Liste aus, dann können Sie verschiedene Funktionen wie Spiegeln, Erweitern und Drehen auf Ihren Monitoren nutzen.

Unterstützte Auflösungen

2048 x 1152@60Hz	1360 x 768@60Hz
2048 x 1080@60Hz	1280 x 1024@60Hz
1920 x 1200@60Hz	1280 x 960@60Hz
1920 x 1080@60Hz	1280 x 800@60Hz
1680 x 1050@60Hz	1280 x 768@60Hz
1600 x 1200@60Hz	1280 x 720@60Hz
1600 x 900@60Hz	1152 x 870@60Hz
1440 x 900@60Hz	1152 x 864@60Hz
1400 x 1050@60Hz	1024 x 768@60Hz
1368 x 768@60Hz	1024 x 600@60Hz
1366 x 768@60Hz	848 x 480@60Hz

Vielen Dank für den Kauf eines WAVLINK-Produkts!

Offizielle Website: www.wavlink.com
Technischer Support: support@wavlink.com