



快速安装指南

AX3000全千兆WiFi 6双频路由器




www.wavlink.com/zh_cn/QUANTUM-D4X

请扫码或浏览器输入以上链接下载产品说明书

QUANTUM D4X

产品简介



- 1 指示灯
- 2 Turbo键
- 3 WPS键
- 4 千兆WAN口
- 5 千兆LAN口
- 6 复位键
- 7 电源开关
- 8 USB 3.0接口
- 9 电源接口

复位键: 通电状态下,设备启动完成后,按住复位键**6秒**,将产品恢复出厂设置。

WPS键: 按住按键**2秒**,与手机配对。

Turbo按键: 按住按键**2秒**,清理路由器数据缓存。

01

LED灯状态

LED	状态	说明
WiFi	长亮	WiFi已启动
	关闭	WiFi未启动
WAN	闪烁	WAN口正在传输数据
	关闭	WAN口连接异常
LAN1/2 LAN3/4	闪烁	LAN口正在传输数据
	关闭	LAN口连接异常
PWR	长亮	电源连接
	关闭	电源断开
WAVLINK Logo	蓝灯长亮	网络连接正常
	红灯慢闪	网络未连接
	蓝灯快闪	Turbo模式开启
	蓝灯慢闪	TouchLink/WPS模式开启

基本信息

2.4G 网络名称: **WAVLINK-AX_XXXX** 初始登录密码: **admin**
5G 网络名称: **WAVLINK-AX_5G_XXXX** 官方网址: www.wavlink.com
网关地址: **192.168.10.1** 技术支持: support@wavlink.com
登录网站: wavlogin.link


包装清单

1 x AX3000 全千兆WiFi 6双频路由器 1 x 快速安装指南
1 x 电源适配器 1 x 保修卡
1 x 网线

02


连接设置

- 将路由器的WAN口连接到互联网,然后接入电源开关,打开路由器。



- 连接


- 有线连接
网线两端分别连接到电脑和路由器的LAN口,然后开始设置。



- 无线连接
打开Wi-Fi,搜索网络名称并连接**WAVLINK-AX_XXXX**或**WAVLINK-AX_5G_XXXX**,然后开始设置。(网络名称中XXXX仅为示意,请以产品底部标签MAC地址后四位为准)



电脑端连接WiFi



手机端连接WiFi

03

- 打开浏览器,在地址栏输入**192.168.10.1**或**wavlogin.link**,选择语言,填写初始登录密码**admin**(全小写)。



- 登录后,为了您的网络安全,请设置新的管理员密码,然后点击“下一步”。



温馨提示:
新的管理员密码不能与**admin**一致,再次登录请用自己设置的管理员密码,此密码是进入设置页面的管理密码,而不是WiFi密码。

04

- 进入“无线设置”,您可以更改网络名称或使用默认网络名称。如果您的设备支持WPA3,建议加密方式选择“WPA3/WPA2-MIX”。为保证网络安全,请根据规则设置WiFi密码。



- 进入“网络设置”,在页面进行“模式选择”和“上网方式”选择。



小贴士

如果家里是宽带拨号的,请选择“PPPOE”,输入用户名和密码。
如果家里是接网线直接上网的,请选择“DHCP自动获取”。
如果家里是指定一个IP上网的,请选择“静态IP”。


05

- 请耐心等待设置完成,然后可以享受您的无线网络。



TouchLink技术

TouchLink是一项触碰免密连接的技术。只需触碰**2秒**设备顶部的TouchLink感应区,终端设备(如:手机、平板、笔记本)即可在一定时间内(默认在**2分钟**)连上“**WAVLINK_Touch**”,无需输入密码。若未连接上,请重新触碰TouchLink感应区连接。



06

TouchLink设置

如果想更改TouchLink的配置,您可以进行如下操作:

- 电脑连接路由器Wi-Fi,在浏览器地址栏输入**wavlogin.link**,访问设置页面并登录。
- 点击“进阶设置”,选择“访客网络”。
- 设置使用时间或触摸时间。
- 若无需TouchLink功能,可点击访客网络按钮关闭该功能。



温馨提示:
手机端请在页面的最下方点击“电脑端”,进行TouchLink设置。

固件升级

*设备正常工作情况下,我们不建议您升级设备的固件。
*如果私自升级固件,路由器出现故障,保修无效。

07

常见问题

Q1. 无法进入设置界面?

- 请确保手机或电脑连上**WAVLINK-AX_XXXX**或**WAVLINK-AX_5G_XXXX**后方可进入设置界面,不可连接其他网络。
- 请确认在浏览器地址栏手动输入**192.168.10.1**。
- 禁止使用百度浏览器,建议使用UC浏览器。
- 重启路由器试试。

Q2. 设置完成后,无法上网?

- 请检查输入路由器WiFi密码是否正确。
- 更换上网设备测试。
- 恢复至出厂状态,重新设置。

Q3. 如何恢复出厂状态?

- 在路由器通电状态下,按住设备复位键**6秒**松手即可恢复出厂状态。

Q4. 忘记登录密码怎么办?

- 参考**Q3**恢复出厂状态,重新设置登录密码进行登录。

Q5. 如何摆放路由器保持WiFi信号满格?

- 将路由器放在家里的中心位置,远离金属、墙体、电器等物品。

Q6. 如果我的智能手机无法访问192.168.10.1或wavlogin.link,应该怎么做?

- 建议您在设置网络之前先关闭您的手机数据,并在配置完成后再次打开它。

Q7. 为什么流量监测不准确?

- 硬件NAT设置的默认打开状态导致没有监测数据。如果你想保持流量监测的准确性,你必须手动关闭硬件NAT设置功能,这不可避免地会增加CPU的使用率。

08



感谢您购买睿因产品

获得更多产品信息及使用技巧:

客服邮箱: support@wavlink.com
公司官网: www.wavlink.com
技术服务热线: 400-078-0755 (转1)
时间: 09:00 ~ 12:00 (周一至周六)
13:20 ~ 18:00



睿因官网



睿因微信



睿因微博